

PCS

储能变流器

此产品图仅供参考，发货以实物为准！



快插端子，便捷灵活



100%三相不平衡带载功能



40°C 1.1倍持续过载
50°C不降载



端子温度检测



交流双继电器
直流双接触器



IP66防尘防水等级

PCS 储能变流器

技术参数				
GW100-PCS-N-G10 GW125-PCS-N-G10 GW100-PCS-N-G11 GW125-PCS-N-G11				
直流输入参数				
电池类型	锂离子	锂离子	锂离子	锂离子
启动电压(V)	670	670	670	670
额定直流电压(V)	832	832	832	832
直流电压范围(V)	670~1000	670~1000	670~1000	670~1000
直流满载电压范围(V)	680~936	680~936	680~936	680~936
电池接口数量	1	1	1	1
最大持续电流(A)	158.8	198.5	158.8	198.5
最大持续功率(kW)	110.0	137.5	110.0	137.5
并网输出参数				
额定输出功率(kW)	100	125	100	125
最大输出功率(kW)	110 长期; 120@ 1min;	137.5 长期; 150 @1min;	110 长期; 120 @1min;	137.5 长期; 150 @1min;
最大输出视在功率(kVA)	110 长期; 120@ 1min;	137.5 长期; 150 @1min;	110 长期; 120 @1min;	137.5 长期; 150 @1min;
额定输出电压(V)	400, 3L/N/PE	400, 3L/N/PE	400, 3L/N/PE	400, 3L/N/PE
输出电压范围(V)	340~440	340~440	340~440	340~440
输出电压频率(Hz)	50	50	50	50
最大输出电流(A)	158.8	198.5	158.8	198.5
功率因数	-0.8~0.8 (支持-1~1可调)	-0.8~0.8 (支持-1~1可调)	-0.8~0.8 (支持-1~1可调)	-0.8~0.8 (支持-1~1可调)
总电流波形畸变率	<3%	<3%	<3%	<3%
离网输出参数				
额定输出视在功率(kVA)	100	125	100	125
最大输出视在功率(kVA)	110 长期; 120@ 1min;	137.5 长期; 150 @1min;	110 长期; 120 @1min;	137.5 长期; 150 @1min;
最大输出电流(A)	158.8	198.5	158.8	198.5
额定输出电压(V)	400, 3L/N/PE	400, 3L/N/PE	400, 3L/N/PE	400, 3L/N/PE
额定输出电压频率(Hz)	50	50	50	50
总电压波形畸变率(@线性负载)	<3%	<3%	<3%	<3%
效率				
最大效率	98.6%	98.6%	98.6%	98.6%
保护				
残余电流监测	集成	集成	集成	集成
电池反接保护	集成	集成	集成	集成
防孤岛保护	集成	集成	集成	集成
交流过流保护	集成	集成	集成	集成
交流短路保护	集成	集成	集成	集成
交流过压保护	集成	集成	集成	集成
直流开关*1	集成	集成	集成	集成
直流浪涌保护	II级	II级	II级	II级
交流浪涌保护	II级	II级	II级	II级
基本参数				
工作温度范围(℃)*2	-25~+60	-25~+60	-25~+60	-25~+60
相对湿度	0 ~ 100%	0 ~ 100%	0 ~ 100%	0 ~ 100%
最高工作海拔(m)	4000	4000	4000	4000
冷却方式	智能风冷	智能风冷	智能风冷	智能风冷
人机交互	LED	LED	LED	LED
通信接口	RS485, CAN, Ethernet	RS485, CAN, Ethernet	RS485, CAN, Ethernet	RS485, CAN, Ethernet
通信协议	Modbus RTU, Modbus TCP	Modbus RTU, Modbus TCP	Modbus RTU, Modbus TCP	Modbus RTU, Modbus TCP
重量(kg)	< 80.0	< 80.0	< 80.0	< 80.0
尺寸(宽×高×深 mm)	600x266x900	600x266x900	600x266x900	600x266x900
噪音(dB)	<68	<68	<68	<68
拓扑结构	非隔离型	非隔离型	非隔离型	非隔离型
防护等级	IP66	IP66	IP66	IP66
安装方式	机架安装	机架安装	机架安装	机架安装
融合高压箱	集成	集成	/	/

*1: 直流开关: 直流接触器

*2: -30℃辅助电源可起机